

ネットワークプリンタドライバ導入ガイド

- Brother プリンタ -

1. 下記の URL に接続して、ドライバをダウンロードします。

<http://www.brother.co.jp>

サポート→ソフトウェアダウンロード

※本ドライバは日英両対応です。

2. OS を選んだ後、タイプは「ドライバ」を選択します。
3. フルパッケージダウンロード（推奨）より「詳細」（右図）をクリックします。
4. ダウンロードしたものを「実行」します（右図参照）
※警告は出ますが「実行」を選択します。
5. すると言語選択が出てきます。
 - 日本語：Jpn、英語：JpnEng のいずれかを選択

フルパッケージダウンロード【推奨】

フルパッケージとは、プリンタードライバー、ステータスマニターを含んだ統合インストーラのことで、通常はこのパッケージをご利用ください。(32ビット/64ビット共通)

言語	バージョン	更新日	サイズ	
日本語	v.C1	2011/12/05	38.93MB	詳細

HL-4570CDW-inst-C1-jpn.EXE (38.9 MB) download.brother.com

実行(R) 保存(S) キャンセル(C)

Select Language

Jpn
Jpn
JpnEng

OK CANCEL

6. 接続方式は「有線 LAN 接続（イーサネット）」を選択し、次へ。
※USB 接続をされる場合には「USB ケーブル」を選択し 10 へ
7. 「Brother ピアツーピアネットワークプリンター」を選択し、次へ。
8. 「ネットワーク上に本製品が見つかりませんでした」と出てきたら「いいえ」を選択。
9. ネットワーク検索タイプは「IP アドレスで本製品を指定」を選択し、定められた IP アドレスを入力し、次へ。

Brother 製品のインストール

接続方式

インストールするパソコンと本製品の接続方法を選択し、「次へ」をクリックしてください。BR-Script プリンタードライバーをインストールする場合は、「カスタム」を選択してください。

USBケーブル
 カスタム

有線LAN接続(イーサネット)
 カスタム

無線LAN接続
 カスタム

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ネットワークプリンタドライバ導入ガイド

- Brother プリンタ -

※以下、「カラープリンタ」の場合のみ設定してください。

10. スタートあるいはコントロールパネルから「デバイスとプリンタ (プリンタ)」を選択
11. 該当プリンタをダブルクリックして、メニュー「プリンタ」から「プロパティ」を開きます。
12. ①上部メニュー「全般」の「基本設定」ボタン、②上部メニュー「詳細設定」の「標準の設定」ボタンをそれぞれ押し、下記の設定をします。
 - カラーを「モノクロ」に変更

カラー/モノクロ(M)

■モノクロ

設定(S)...